



Nuovo

Panda 4000s

Il generatore ideale - facile da installare, per energia non-stop

- **Alta Capacità di Avviamento Carichi Induttivi...**
perfetto per compressori aria e aria condizionata
- **230 V / 50 Hz...**
per un completo sistema di energia di bordo
- **Estremamente Leggero e Compatto..**
più spazio per altre opzioni
- **Capsule di insonorizzazione Super-Silent...**
Godetevi il Vostro Relax con il Generatore in moto
- **Design innovativo...**
Di semplice installazione e Manutenzione
- **Pompa carburante integrata**



Generatore Panda 4000s



Pannello di Comando P4





Generatore			
Tipo		Panda 4000s FC PMS	Panda 4000s SC PMS
Dimensioni (LxPxH)	[mm]	580 x 360 x 545	575 x 360 x 545
Peso	[kg]	97	93
Rumorosità (7m / 3m / 1m)	[dB]	54 / 64 / 69	54 / 64 / 69
Sistema di Raffreddamento		Doppi circuito con scambiatore di calore	Circuito Singolo diretto - non suggerito per utilizzo in acqua salata
Performance			
Potenza Nominale	[kW]	3.8 kW	3.8 kW
Potenza Continua	[kW]	3.5 kW	3.5 kW
Stabilità di Voltaggio	[%]	230 V ± 5%	230 V ± 5%
Stabilità di Frequenza	[%]	50 Hz ± 2Hz	50 Hz ± 2Hz
Controllo			
Sistema Avviamento		Elettrico	electric start
Pannello di Comando Remoto		Panda P4 Control	Panda P4 Control
Motore			
Produttore Motore		Farymann	Farymann
Tipo Motore		18W430	18W430
Cilindrata	[ccm]	298	298
Velocità	[rpm]	3000	3000

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo depliant sono solo pubblicitarie. Tutti i prodotti sono soggetti a continuo sviluppo, Fischer Panda GmbH si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza alcun preavviso.

Stand: 20100714



Fischer Panda GmbH
 Otto-Hahn-Str. 32-34 • 33104 Paderborn, Germany
 Telephone +49 (0) 52 54 / 9202-0 • Telefax +49 (0) 52 54 / 9202-550
 E-Mail: info@fischerpanda.de
www.fischerpanda.net

Per Maggiori informazioni Vi preghiamo di contattare il Vostro dealer FischerPanda: